

Growatt ShineLink-X

- Snadná instalace bez kabelů
- Automatické adresování IP, plug and play
- Dosah 120 metrů, široké pokrytí
- Podpora více střídačů, až 8
- Zabudované úložiště, 1 měsíc dat
- Online monitoring a údržba



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Growatt
powering tomorrow

www.ginverter.com

Datový list

ShineLink-X

Komunikační rozhraní

Rf433	Yes
Rf433 (v podmínkách volného terénu)	Up to 120 m
Rf433 (blokáce dvou stěn)	20 m

Zdroj napájení

Spotřeba energie	<2W pohotovostní režim, <5W špička
Vstupní napětí zdroje AC	196V~250V
Vstupní frekvence zdroje AC	50/60Hz

Obecné údaje

Rozměry (D/V/Š) mm	105/85/26mm
Hmotnost	< 1kg
Možnosti montáže	Stolní/montáž na stěnu
Stupeň krytí	IP30
Display	LED
Rozsah okolních teplot	-20 to 65 °C
Vlhkost	0-95% (nekondenzující)

Vlastnosti

Grafické uživatelské rozhraní	Android/iOS APP
Vzdálené aktualizace firmwaru	Ano
Maximální počet monitorovaných zařízení	8(RF433)
Záruka	1 rok

CE

SOLSOL

SOLSOL s.r.o.
Králova 298/4, Brno, 616 00, Česká republika
sales@solsol.cz
www.solsol.cz