

Growatt Shine LAN-X

- Direkte Ethernet-Verbindung
- Plug & Play
- Online-Überwachung und Wartung
- Eingebauter Speicher bis zu 1-Monats-Daten



P O W E R
- I N G
T O M O R -
R R O W

GROWATT

www.ginverter.com

Datenblatt	Shine LAN-X	
Hardware-Parameter		
Datenschnittstelle		USB
Nennspannung		5V(±5%)
Nennstromstärke		400mA
Nominaler Verbrauch		2W(MAX:3W)
Anzeige		LED
Anwendungsparameter		
Unterstützte Server		ShineServer
Wechselrichterkommunikation		USB (Modbus RTU Protokoll)
Serverkommunikation		TCP (Modbus TCP Protokoll)
USB-Geschwindigkeit		12 Mbps
Geschwindigkeit der Ethernet-Schnittstelle		10Mbps
Max. Kommunikationsreichweite		100m (Direkte Verbindung)
Konfigurationstyp		App Konfiguration
Datenübertragungsintervall		5 Minuten
Standardserver-URL		server.growatt.com
Allgemeine Daten		
Abmessungen (B/H/T)		152mm/47mm/28mm
Gewicht		84g
Betriebstemperatur		30°C ... +60°C
Schutzklasse		IP65
		CE, RoHS

SOLSOL

SOLSOL s.r.o.
 Králova 298/4, Brno 616 00, Tschechische Republik
 sales@solsol.cz
 www.solsol.cz