

# Growatt Shine LAN-X

- Přímé ethernetové připojení
- Plug and Play
- Online monitoring a údržba
- Zabudované úložiště dat s pamětí až j eden měsíc



P O W E R  
- I N G  
T O M O R R O W  
R R O W

**Growatt**  
powering tomorrow

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

Produktový list	Shine LAN-X
<b>Hardwarové údaje</b>	
Datové rozhraní	USB
Nominální napětí	5V(±5%)
Jmenovitý proud	400mA
Jmenovitá spotřeba	2W(MAX:3W)
Display	LED
<b>Údaje o využití</b>	
Podporované servery	ShineServer
Komunikace se střídačem	USB(Modbus RTU protocol)
Komunikace se serverem	TCP(Modbus TCP protocol)
Rychlost USB	12M
Rychlost ethernetového rozhraní	10Mbps
Max. komunikační rozsah	100m(přímé připojení)
Typ konfigurace	APP konfigurace
Interval přenosu dat	5 Minut
Nastavený server URL	server.growatt.com
<b>Obecné údaje</b>	
Rozměry (D/Š/V)	152/47/28mm
Hmotnost	84g
Rozsah provozní teploty	-30°C ... +60°C
Stupeň krytí	IP65
CE, RoHS	

# SOLSOL

SOLSOL s.r.o.  
 Králova 298/4 | Brno - 616 00 | Česká republika  
 sales@solsol.cz | www.solsol.cz