

Smart Energy Manager

- Monitoring vlastní spotřeby systému
- Limitování exportu u komerčních projektů
- Podpora online monitoringu a online servisu
- Flexibilní CT pro projekty různých velikostí
- RS485 a ethernetové připojení



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.ginverter.com

Technický list	Smart Energy Manager				
Velikost systému	100KW	300KW	600KW	1MW	2MW
Parametry měteru					
Nominální napětí	230/400Vac				
Rozsah napětí (L-L)	180-540Vac				
Připojení k síti	3W+N+PE				
Normální frekvence	50/60 Hz				
Frekvenční rozsah	45-55Hz/55-65 Hz				
Parametry CT					
Max. vstupní proud (sekundární výstup CT)	5A				
Max.proud (CT detekce)	250A	600A	1200A	2000A	4000A
Přesnost (@ nom. CT proud)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2
Komunikace					
RS485	Ano				
Ethernet	Ano				
Max.počet střídačů	32				
Komunikační vzdálenost	Rs485: 500m Internetový kabel: 100m				
Obecné parametry					
Rozměry (Š /V/H)	350/330/107mm				
Hmotnost	6kg				
Rozsah provozní teploty	-25°C ... +60°C				
Chlazení	Přirozené chlazení				
Stupeň krytí	IP65				
Relativní vlhkost	0-100%				
Nadmořská výška	2000m				
CE					



SOLSOL s.r.o.
 Králova 298/4, Brno 616 00, Česká republika
 E-mail: sales@solsol.cz
 www.solsol.cz